

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Stucanet® Easy Fix Materialübergang

Entkopplungsband



Anwendungsbereiche

Das Easy Fix Entkopplungsband ist eine selbstklebende Putzbrücke bei Materialübergängen im Innen- und Aussenbereich. Es hat die Aufgabe, bei verschiedenen Materialübergängen im Untergrund, die Rissminimierung als Entkoppelung zu übernehmen. Danach kann direkt darauf ohne zusätzliche Netzeinbettung verputzt werden. Dilatationsfugen müssen sichtbar bleiben und dürfen nicht mit Easy Fix überdeckt und verputzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Effiziente Putzbrücke selbstklebend für Umbau und Neubau
- Schnelle Rissüberbrückung wirtschaftlich gelöst
- Sichere Variante zur Verminderung der Risse bei Materialübergängen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000958835
EAN	4038502166562
Verpackung	
Menge pro Einheit	100 lfm./EH
Länge	100 m
Breite	12 cm

Materialbasis

- Polyester-Gewebe als Entkoppelung
- PVC-Streifen mit Nähfaden verbunden
- Zwei Klebebänder seitlich der Abdeckung

Stucanet® Easy Fix Materialübergang

Entkopplungsband

Verarbeitung

Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf das Mauerwerk kleben. Sofort verputzen.

Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle RÖFIX Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf den sauberen Materialübergang kleben. Sofort verputzen. Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle HASIT Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Das Stucanet® Easy Fix übernimmt keine statischen Funktionen.